

AC FREEDOM

Konfiguracja programu





1. Przygotowanie do konfiguracji

Aby korzystać ze zdalnej kontroli WiFi klimatyzatora należy:

- Pobrać aplikację AC FREEDOM z GooglePlay lub APPStore.
- Uruchomić telefon, tablet i połączyć go z lokalną siecią WiFi oraz włączyć dane komórkowe.

Aplikację AC FREEDOM Instalujemy na urządzeniu mobilnym, a następnie uruchamiamy.

Za pierwszym razem musimy aktywować aplikację, dodać siebie (nr telefonu lub mail) jako użytkownika.

W zależności od modelu urządzenia układ może się

nieznacznie różnic, ale kroki są analogiczne do tych

pokazanych w dalszej części tej instrukcji.



2. Aktywacja aplikacji.

2.1 Akceptacja warunków usługi

Na ekranie pojawi się informacja o polityce prywatności dostawcy usług.

a. Akceptujemy politykę prywatności potwierdzając poprzez naciśnięcie na napis

I already read and accept the privacy terms

b. Niezaakceptowanie warunków będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z aplikacji.

G		10:32
	Privacy terms	Do not accept
	PRIVACY POLICY	
AUX Group Co. Ltd (the "Corr	ipany", "we", "us") respect and protect ;	your privacy right and
personal data. In order to pro	vide you with more accurate and perso	malized service, we
collect and use your persona	l information in accordance with the Pr	rivacy Policy. The Privacy
Policy explains to you how w	e collect, use, share and transfer inform	nation when you use our
products and services, and the	e way how we protect your personal d	ata.
lab	rady read and accept the privacy terms	



2.2 Wybór regionu instalacji

Należy wybrać region Europa (serwer europejski)

i potwierdzić przyciskiem <mark>OK</mark> w górnym, prawym

rogu ekranu



Other areas

Users in other areas please select this server





2.3 Aktywacja aplikacji kodem

Po pojawieniu się okna skanera kodów istnieją dwa sposoby aktywacji aplikacji.

A. Automatyczna

Można wykorzystać QR kod, jeśli posiadamy wersje papierową i zeskanować go







B. Aktywacja Ręczna

Należy wpisać kod ręcznie naciskając na napis

Scan failed? Try manual input? na dole ekranu





Pojawi się okno do wpisania kodu

Nacisnąć na Enter Activation Code i wpisać kod 6364d z klawiatury, która powinna się pojawić poniżej Następnie akceptujemy go poprzez dotkniecie



napisu Activate w górnym prawym rogu ekranu.

Aplikacja została aktywowana.



2.4 <u>Rejestracja użytkownika</u>

Należy teraz dodać siebie jako użytkownika. Pozwoli to skorzystać ze sterowania w aplikacji zainstalowanej na dowolnym urządzeniu (także zdalnym) i zarządzać urządzeniami przypisanymi do swojego konta. Jeśli są już dodane to pojawią się one po zalogowaniu.

W oknie podczas pierwszej rejestracji nie podajemy danych do logowania tylko wybieramy na dole ekranu napis:





Na ekranie wybieramy nr kierunkowy (Poland +48) z listy rozwijającej się po naciśnięciu na okno numeru kierunkowego

G		11:09	G	11:09
÷	Sign up	>	← Area code	
Ph	one number	Email	Q Country or region	
+48	Phone number		Ρ	
4	ղ		Palestinian Territory	+970
	1 Next		Panama	+507 ^A B
			Papua New Guinea	+675 D E
			Paraguay	ғ +595 G н
			Peru	+51 」 ĸ
			Philippines	+63 L M
			Poland	+48 0 P
			Pg m	Q +351 R s
			Puerto Rico	+1787 u
			Q	Y Y Z
			Qatar	+974
			R	



Następnie wpisujemy numer swojego telefonu (na ten numer zostanie przysłany kod weryfikacyjny potrzebny do potwierdzenia rejestracji) i naciskamy NEXT





W ciągu kilkunastu sek. (zależne od operatora) powinien dojść SMS z kodem w postaci cyfr, który należy wprowadzić dotykając okienka kodu weryfikacyjnego.

 ← Get verification code Enter verification code sent to 501124359 Verification code Resend(53s) Password 	G		11
Enter verification code sent to 501124359 Verification code Resend(53s) Password	~~	Get verifica	ation code
Verification code Resend(53s) Password	Enter ver	rification code sent to	501124359
Password	Verifica	tion code	Resend(53s)
	Passwo	ərd	
	_		
			<u> </u>

Aplikacja powróci do ekranu logowania.



3. Logowanie użytkownika

W pola logowania wpisujemy dane podane podczas rejestracji nr telefonu, lub mail, jeśli był podany i hasło, jakie nadaliśmy i naciskamy przycisk Sign in , aby przejść do dalej.



No account? Sign up

Jeśli zapomnieliśmy hasła zawsze możemy je przywrócić lub nadać nowe, naciskając Forget passsword?



3.1 Przywracanie hasła

Na ekranie z punku 3 nacisnąć Forget passsword? Pojawi się ekran potwierdzenia. Należy wpisać kod otrzymany

SMS-em i nadać nowe hasło. Zakończyć przyciskiem Finish



Następnie pojawi się ponownie okno logowania jak w punkcie 3, gdzie podajemy dane do logowania użyte podczas odzyskiwania hasła.

Wpisujemy :Nr telefonu (lub mail) i hasło i naciskamy przycisk Sign in . Spowoduje to uruchomienie aplikacji.



4. Aplikacja

Po zalogowaniu do aplikacji pojawi się widok ogólny.

Na ekranie głównym aplikacji pojawiają się dodane urządzenia lub jedno (virtual) tzw. testowe służące do zapoznania się z funkcjami aplikacji, przycisk do dodawania nowych urządzeń [+Add Device] przycisk menu aplikacji



Naciśnij przycisk menu

aby wejść do ustawień aplikacji



W menu aplikacji znajdują się podstawowe ustawienia takie jak wyświetlanie temperatury w pomieszczeniu, konto użytkownika, udostępnianie swoich urządzeń innym użytkownikom lub przenośny urządzeniom i pomoc aplikacji. Powrót do poprzedniego ekranu następuje po naciśnięciu strzałki





5. Dodawanie i konfiguracja nowego urządzenia.

Uruchomić klimatyzator pilotem w dowolnym trybie (np. Chłodzenie)

5.1 Naciśnąć przycisk Add Device , aby dodać urządzenie.





5.2 Po pojawieniu się ekranu poniżej naciśnąć 8 razy

(w przeciągu 5sek) przycisk **Health** na pilocie i poczekać, aż klimatyzator wyemituje 2 sygnały dźwiękowe, potwierdzające przejście w tryb konfiguracji WiFi.

Naciśnąć przycisk Next Step , by przejść dalej



Dla pilotów nieposiadających przycisku **HEATLH** postępować zgodnie drugim sposobem tj. jednocześnie przytrzymać

przyciski COOL i + przez min 3 sek. Klimatyzator odpowie kolejno 8 razy pojedynczo, a następnie dwukrotnie szybko.



5.3 Wpisać nazwę sieci domowej WiFi i hasło do niej



Nacisnąć przycisk Start The configuration, aby rozpocząć dodawanie klimatyzatora do sieci WiFi.



Proces zajmie ok. 1 min. Jeśli proces się nie powiedzie należy sprawdzić czy router nie blokuje połączeń lub czy odbiornik WiFi klimatyzatora nie znajduje się poza zasiegiem sieci WiFi.



Configuration takes 1 minute or so, Please wait...



5.4 Po pozytywnym zakończeniu procesu dodawania

14:2 Ľ WXS12 (TA) 25.8

pojawi się panel sterujący klimatyzatora.

Naciśnąć na jego symbol, aby się zalogować.



6. Panel sterujący klimatyzatora



Oznaczenie jednostki można zmienić wewnątrz panelu sterującego naciskając kropki ... w górnej prawej stronie ekranu. Aby uruchomić jednostkę naciśnąć przycisk Spowoduje to przejście od razu do punku **6.2**



6.1 Dane jednostki

W poszczególnych pozycjach menu można zmienić lub nadać jej nazwę, przypisać zdjęcie (np. pomieszczenia dla łatwiejszego rozpoznawania), sposób wyświetlania temperatury. Aby zakończyć należy nacisnąć strzałkę w lewym, górnym rogu

G ⊠ ← Dev	10:48 ice Information
Photo	_
Name	NAZWA NADANA SAMODZIELNIE
Mac	
Temperature Unit	Celsius >
Firmware Upgrade	>
	Delete

Uwaga: Naciśnięcie przycisku **Delete** spowoduje usunięcie jednostki z aplikacji WiFi . Wówczas proces dodawania jednostki należy powtórzyć od początku.



6.2 Uruchomienie

Po zmianie i naciśnięciu przycisku włączenia pojawi się panel z wyborem trybu pracy (chłodzenie, grzanie, osuszanie , tryb wentylacji itd.).



W trybie Fan i Auto nie ma możliwości nastawy temperatury



Poniżej znajdują się dodatkowe funkcje *(dostępność funkcji zależy od wyposażenia danego modelu).

		14:
	WXS12	Ċ
Fan Speed		ج ا
Fixation		N ∧ €
Display		
Health		- 1-
Sleep		
ECO		i-
Timer		>
Sleep Curve		>



7. Przywrócenie ustawień fabrycznych modułu - Reset

W przypadku zmiany sieci, hasła lub sprzętu sieciowego (routera) należy od początku przeprowadzić instalację z tym, że moduł WiFi wymaga zresetowania fizycznego. (reset)

W tym celu należy przeprowadzić czynności jak poniżej.

- 1. Usunąć z aplikacji istniejąca jednostkę.
- Zresetować moduł WiFi poprzez 8 sek. naciśnięcie przycisku restartu
- W przypadku utrudnienia, wyłączyć zasilanie, otworzyć moduł usuwając boczną taśmę. Włączyć zasilanie i przytrzymać przycisk S1 na płycie przez min.
 8 sek. Moduł zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych.
- Następnie wyłączyć zasilanie, złożyć obudowę modułu i ponownie uruchomić procedurę dodawania urządzenia zgodnie z punktem 4. Aplikacja niniejszej instrukcji.

<u>Uwaga!</u>

Wszelkie czynności otwierania modułu może wykonywać wyłącznie osoba uprawniona i przy zdjętym napięciu.

Podczas wykonywania czynności resetu zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość uszkodzenia podzespołów płyty elektronicznej. Zasilana jest ona niskim napięciem 5V/12v, jednak niewłaściwe obchodzenie się z nią może spowodować trwałe uszkodzenie.



W przypadku zmiany routera lub sieci reset należy wykonać z pilota. Jeśli jednak zakończy się to niepowodzeniem można w wyjątkowym wypadku otworzyć osłonę modułu i nacisnąć przycisk s1 jak na rysunku by wykonać tzw. twardy reset. Po zakończeniu należy zamknąć obudowę i dla bezpieczeństwa zabezpieczyć taśmą boki modułu.



